

RS-02USB ドライバーのインストールについて(Windows 11)

Windows 11 で RS-02USB ケーブルをご使用いただくためのドライバーのインストール手順を説明します。
ドライバディスク(CD-ROM)をお持ちで無い場合は、弊社ホームページよりダウンロードをしてください。

https://www.alf-net.co.jp/support/driver_download/


0. はじめに

本ケーブルを PC に接続する前に、「1. ドライバーのインストール」を行ってください。
「2. COM ポートの確認」から「4. ドライバーの更新」の作業は本ケーブルを PC に接続した状態で
行ってください。

また、デバイスマネージャーは下記の手順にて表示できます。


手順①. Windows のスタートボタンを右クリック

手順②. 「デバイスマネージャー」をクリック




1. ドライバーのインストール


1.1 「RS-02USB_Driver_v1.7.0.exe」をダブルクリックで実行し、ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリックします。




1.2 セットアップ画面「PL-2303 USB-to-Serial セットアップへようこそ」の「次へ(N)」をクリックします。



下図のような「ようこそ」画面が表示された場合は、ドライバーがインストール済みです。「キャンセル」をクリックしセットアップを完了します。
次ページの「2. COM ポートの確認」から作業を行ってください。



1.3 インストールが完了したら「完了」をクリックし画面を閉じます。



2. COM ポートの確認


2.1 デバイスマネージャーを開きます。

PC に本ケーブルが接続されていると


「ポート(COMとLPT)」に「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM●)」と表示されます。

(COM 番号はインストール環境によって異なります。)

ここで確認した COM ポート番号を通信アプリケーションにて設定してください。




「Please install corresponding」と表示されている場合は、「4. ドライバーの更新」を行ってください。



3. Windows Update

※Windows Update を停止している PC では、本ページの作業は不要です。

3.1 設定の Windows Update 画面を開き、「更新プログラムのチェック」をクリックします。



3.2 チェック完了後に、PC を再起動し、デバイスマネージャーを開きます。


「2. COM ポートの確認」の作業時と同じく「Prolific USB-to-Serial Comm Port COM●●」と表示されていたらこのままご使用ください。

「Please install corresponding」と表示されている場合は、「4. ドライバーの更新」を行ってください。

4. ドライバーの更新

デバイスマネージャーにおいて、「Please install corresponding」と表示されている場合は、ドライバの更新を行います。

4.1 デバイスマネージャーを開き、「Please install corresponding」をダブルクリックします。




4.2 「ドライバー」タブをクリックします。




4.3 「ドライバーの更新(P)」をクリックします。




4.4 「コンピュータを参照してドライバーを検索(R)」をクリックします。



4.5 「コンピュータ上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L)」をクリックします。



- 4.6 「Prolific USB-to-Serial Comm Port バージョン:3.4.36.247[2012/07/26]」をクリックし選択後に、「次へ(N)」をクリックします。



- 4.7 ドライバーが正常に更新され、「ドライバーの更新 - Prolific USB-to-Serial Comm Port COM●●」と表示されます。(COM 番号はインストール環境によって異なります。)
ここで確認した COM ポート番号を通信アプリケーションにて設定してください。
「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。

